

SA-B60

Mezclador/Amplificador con Bluetooth y Mp3



Descripción

* Este es un amplificador de voltaje constante de apariencia elegante, fácil de transportar y puede ser utilizado para música de ambiente, salones de clase, espectáculos pequeños en espacios interiores.

Modelo	SA- B60
Potencia de salida	60W
Salida de altavoz	4 ~ 16Ω / 100V
Sensibilidad de entrada e impedancia de fuente	Entrada de micrófono +5mV, desbalanceado en conector de 6.3mm (Phone plug)
Controles de tono	Bajo: 100Hz ± 10 dB, Agudos: 10KHz ± 10 dB
Respuesta de frecuencia	80 ~ 16KHz (-3dB)
Relación Señal - Ruido	≥ 75 dB
Distorsión armónica total	Potencia de salida especificado ≤ 1 %
Función prioritaria	La entrada MIC1 tiene prioridad sobre todas las entradas
Protección	Protección contra recalentamiento, sobrecarga y corto circuito
Potencia de Alimentación	~ 110V – 60Hz
Consumo de potencia	120W
Dimensiones	284x188x66.5mm
Peso	4.2Kg

Características:

- Potencia de salida de 60W (R.M.S.)
- Buena calidad de sonido, impedancias de salida de 4-16Ω, como también salida de 100V para amplificación de voz y música con largo recorrido de cable
- Entradas de línea en conectores RCA para diferentes opciones de entrada
- 1 entrada de micrófono con volumen independiente (en conector de 6.3mm)
- 2 entradas de línea con control de volumen independiente (En conectores RCA)
- Función de reproductor MP3/Flashdrive con autoplay, memoria y control de volumen independiente
- Función de prioridad, cuando el micrófono 1 es encendido
- Luz de encendido (Azul)
- Luz indicadora de acuerdo a la señal
- Reproductor mp3 con lector de archivos mp3, USB, Tarjeta SD y función de soporte bluetooth

Panel Trasero:

